

Návod na použitie

MODEL: MCMR-1000 Univerzálny spínací modul


• Vlastnosti

- Modul s vysokom výkonom max. 1000 W, vhodný len pre montáž do inštalačnej krabice(potrebný fázový a nulový vodič), ale aj priamo k elektrickému zariadeniu.
- 32 pamäťových miest pre spárovanie s diaľkovými ovládačmi KAPPA séria L(Learn) a séria M(Mode)
- Nastavenie scén, vytvorenie požadovanej atmosféry.



• Inštalácia


- Vypnite istič prívodu napájania elektrického obvodu.
- Vodiče napájania odizolujte max. 7 mm, potom pripojte vodiče podľa nižšie uvedených schém zapojenia.
- Svorky dotiahnite a zabezpečte, aby odizolovaný vodič nebol viditeľný.
- Vhodný prierez vodičov pre svorky je $1,6 \text{ mm}^2$ do 2 mm^2 .



• Schéma zapojenia

- Vypnite istič prívodu napájania elektrického obvodu.
- Pripojte fázový vodič do svorky "L".
- Pripojte nulový vodič do svorky "N".
- Pripojte zátaž, fázový vodič od svietidla do svorky "L1" a nulový vodič do svorky "N".
- Uložte drôty v inšt. krabici a zabezpečte, aby odizolované vodiče neboli voľne prístupné
- Po úspešnej inštalácii zapnite istič prívodu napájania el. obvodu.

L - Fázový vodič
N - Nuluový vodič



• Párovanie

- Priblížte vysielač/ovládač do blízkosti spínača, na spínači stlačte učiace tlačidlo.
- LED kontrolka spínača bude blikat, následne stlačte vybrané tlačidlo „Zapnúť“ na ovládači.
- LED na module blikaním potvrdí úspešnosť spárovania, následne zhasne.



• Upozornenie:

Učiaci režim sa aktivuje na 12 sekúnd, pokiaľ nie je vyslaný signál z diaľkového ovládača v uvedenom čase, modul automaticky ukončí režim párovania. Ak chcete okamžite manuálne ukončiť učiaci režim, jednoducho 1x stlačte učiace tlačidlo.

• Zmena alebo vymazanie kódu

Vymazanie jedného kódu

- Stlačte 1x učiace tlačidlo na module, LED kontrolka bude blikat. Stlačte vybrané tlačidlo „Vypnúť“ na ovládači, LED na module blikne pre potvrdenie vymazania kódu , následne zhasne. Rovnako postupujte pri vymazaní ďalších kódov.

Vymazanie celej pamäte

- Stlačte a držte učiace tlačidlo 6 sekúnd, LED kontrolka bude blikat. Uvoľnite učiace tlačidlo a znova 1x stlačte, LED na prijímači blikne pre potvrdenie vymazania všetkých kódov z pamäte, následne zhasne.

• Upozornenie:

Pripojená záťaž musí byť počas párovania a mazania kódov vypnutá.

Pre zabránenie vzájomnému rušeniu musí byť vzdialosť medzi jednotlivými prijímačmi min. 1,5 m.

Modul uložte do inštalačnej krabice tak, aby sa vodiče v krabici nedotýkali zadnej steny modulu, zabráňte tým zniženiu rádiového dosahu. Počas prevádzky LED kontrolka nesvetia.

• Technické údaje

Pracovná frekvencia:

433,92 MHz

Napájanie:

230 V/50 Hz

Spínaný výkon:

max. 1000 W odporová záťaž 4,348 A

RF dosah:

do 25 m v uzavretom priestore

Počet pamäťových miest:

do 50 m vo voľnom priestore

Pracovná teplota:

32

Krytie:

0 °C až +40 °C

Spotreba v pohotovostnom režime:

IP20

Rozmery:

menej ako 1 W

Váha:

48 x 48 x 25 mm

20 g